

marantz®



NR1608 AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU SLIM À 7.2 CANAUX AVEC STREAMING AUDIO HEOS



Un ampli-tuner AV enthousiasmant qui occupe un espace minimal : voilà comment définir le NR1608. Des amplificateurs de puissance séparés, à haute intensité, sur l'ensemble des 7 canaux, qui offrent une puissance et une clarté époustouflantes et fournissent un son surround 3D immersif grâce aux décodeurs Dolby Atmos et DTS:X. Avec une hauteur dépassant à peine 10 centimètres, il est suffisamment mince pour se glisser dans n'importe quel meuble TV. Il est parfaitement compatible avec les dernières spécifications HDMI et HDCP 2.2, y compris la vidéo 4k avec la HDR (High Dynamic Range, large plage dynamique) et le Dolby Vision. Les fonctions Bluetooth et AirPlay permettent de diffuser de la musique directement depuis vos périphériques mobiles, alors que l'intégration audio multi pièces HEOS permet au NR1608 d'intégrer un système audio complet pour la maison toute entière. Vous pouvez explorer et lire de la musique depuis votre propre bibliothèque musicale, depuis des services de diffusion de musique en ligne, et depuis des milliers de radios sur Internet en utilisant l'application HEOS gratuite.

Caractéristiques

Amplificateur AV 7.2 canaux compact avec une puissance de 90 W par canal

Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth intégré

Pass-through 4K/60 Hz, résolution couleur 4:4:4, HDR et BT.2020 plus compatibilité Dolby Vision et Hybrid Log Gamma (HLG ; via une future mise à jour du firmware)

Huit entrées HDMI (dont une en façade) avec prise en charge HDCP 2.2

Conversion analogique/HDMI et SD/HD au format 4K pour les sources anciennes

Dolby Atmos (jusqu'à 5.1.2) et DTS:X

AirPlay, Bluetooth, radio Internet, Spotify Connect et streaming audio réseau

Prise en charge DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC et WAV

Audyssey MultEQ, Dynamic Volume et Dynamic EQ

Bornes d'enceintes avec code de couleurs, assistant de configuration, application Marantz AVR Remote

Mode ÉCO intelligent avec paramètres marche/arrêt/auto

Les avantages

Puissance suffisante pour remplir des pièces de taille moyenne à partir d'une enceinte compacte

Stabilité réseau améliorée, surtout dans les environnements domestiques avec de nombreuses connexions Wi-Fi

Dernière norme HDMI pour une compatibilité à l'épreuve du futur

De nombreuses entrées pour votre lecteur de disques Blu-ray, votre console de jeux, etc.

Qualité vidéo Full HD, voire Ultra HD pour les sources analogiques ou DVD existantes

Son 3D immersif avec effets depuis le haut

Accès à un nombre quasiment illimité de sources audio en ligne

Streaming audio haute résolution sans interruption

Égalisation parfaitement adaptée à votre pièce

Une installation, une configuration et un fonctionnement faciles

Eco énergétique sans que cela nuise aux performances



because music matters

NR1608

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU SLIM À 7.2 CANAUX AVEC STREAMING AUDIO HEOS



Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES	NR1608
SON SURROUND MULTICANAL	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Stéréo multicanal	•
Restaurateur audio compressé : MDAX2	•
Audyssey	MultEQ
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Prise en charge de l'application payante Audyssey MultEQ Editor	•
RÉSEAU/SOURCES	
Streaming audio réseau	•
HEOS multi pièces intégré	•
Formats compressés MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formats non compressés FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
Streaming DSD	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Streaming audio AirPlay	•
Radio Internet (Tuneln)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud *	• / • / • / • / •
Compatibilité avec l'application Remote pour les smartphones	Android/iOS
Ethernet / Wi-Fi	• / • (antenne double/double bande)
Réseau : (mise à jour/contrôle IP)	• / •
Entrées avant : HDMI / USB	• / •
Audio USB	•
Tuner FM/AM	• / •
Bluetooth	•
HDMI	
Résolution 4k 60 Hz 4:4:4 / HDCP 2.2	• / •
Compatible Dolby Vision / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / • (via mise à jour du firmware)
Pass-through HDMI en mode veille	•
Pass-through vidéo 3D	•
Conversion vidéo	CVBS/HDMI, comp./HDMI
Traitement et mise à niveau vidéo	1080p, 4K 30/25/24Hz

* Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

D&M France
Une Division de Sound United
4 av. Laurent Cély
92600 ASNIÈRES
France

ENTRÉES/SORTIES		
VIDEO		
Entrées/sortie composites	3 / 1	
Entrées/sortie composantes	2 / 1	
HDMI entrée/sortie	7+1 / 1	
AUDIO		
Entrées/sortie analogiques	3 / 0	
Entrée optique numérique	1	
Entrée coaxiale numérique	1	
Pre-out multicanal	• (2,2)	
Pre-out audio zone	•	
Sorties du caisson de basses	2	
SPÉCIFICATIONS		
Nombre d'amplificateurs	7	
Puissance de sortie par canal		
6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur mono	90 W	
6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur stéréo	70 W	
8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur stéréo	50 W	
Rapport signal audio/bruit	98 dB	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Couleurs disponibles : black / silver/gold	• / •	
Télécommande système	RC034SR	
Consommation électrique	250 W	
Consommation en mode muet (marche/arrêt...ÉCO) en W	30 / 40	
Consommation en veille en Watts	0,2 (avec CEC 0,5)	
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 376 x 105	
Poids en kg	8,3	
EAN		
EU		
NR1608/N1B	4951035060490	Black
NR1608/N1SG	4951035060506	Silver/Gold

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par la société D&M Holdings Inc. fait l'objet d'une licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories. DTS, le symbole, DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logiciel Spotify est soumis aux licences de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Marantz est une marque commerciale déposée ou non de la société D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications.