



# DENON AVR-X3500H

AMPLIFICATEUR AUDIO/VIDÉO 4K 7.2 CANAUX AVEC COMMANDE VOCALE AMAZON ALEXA

## LE HOME CINÉMA D'AVANT GARDE

L'amplificateur audio/vidéo 4K Ultra HD AVR-X3500H 7.2 canaux prend en charge les technologies Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D, Dolby Vision, HDR10 et HLG. Une section HDMI avancée (8 entrées/3 sorties) compatible avec le traitement HDCP 2.2 sur tous les ports et la technologie de retour Enhanced Auto Return Channel (eARC). Grâce à la technologie HEOS intégrée, vous pouvez utiliser les services de streaming comme Spotify®, Tidal, etc.. Cet appareil est également compatible avec le service Amazon Alexa vous proposant ainsi la possibilité de contrôler vocalement votre système.

### CARACTÉRISTIQUES

- Ampli-tuner audio/vidéo 7.2 canaux avec une puissance de 180 W par canal
- Prise en charge des technologies Dolby Atmos, DTS:X et DTS Virtual:X
- Compatibilité vocale Amazon Alexa
- 8 entrées HDMI avec prise en charge HDCP 2.2 complète et 3 sorties HDMI
- Mise à niveau 4K/60 Hz, Dolby Vision, HDR10, HLG, résolution couleur 4:4:4 et BT.2020
- Assistant de configuration Denon intuitif et primé avec une interface utilisateur graphique
- Services de streaming audio les plus populaires : Spotify, Amazon Music, Tunesl, Deezer, AirPlay, Bluetooth, radio Internet et streaming audio réseau
- Technologie audio multiroom sans fil HEOS intégrée
- Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ Volume et Dynamic EQ
- Lecture audio de fichiers WAV, FLAC et ALAC sans compression et de fichiers DSD (2,8/5,6 MHz)
- Préamplification 7.2 canaux, commande RS-232
- Entrée phono dédiée

### AVANTAGES

- 7 amplificateurs puissants configurés pour offrir l'expérience audio dynamique Denon
- Profitez d'une expérience audio tridimensionnelle immersive.
- Pilotage de l'amplificateur AVR-X3500H avec la voix ainsi
- Connexion possible de 8 appareils multimédias maximum et sortie sur deux écrans
- Qualité d'image optimale
- Installation et configuration faciles et intuitives
- Accès à un vaste éventail de sources audio illimitées en ligne et hors ligne
- Écoute depuis n'importe quelle pièce de la maison
- Égalisation parfaitement adaptée à la pièce
- Écoute des fichiers audio avec une qualité optimale
- Sorties pré-amplifiées 7.2 et contrôle via prise RS232C (commande tierce)
- Entrée Phono MM pour tourne-disque

DENON, PLUS DE 100 ANS D'INNOVATIONS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIES AUDIO



## Puissant Amplificateur 7 canaux

Grâce aux amplificateurs séparés à haute intensité sur tous les canaux, l'amplificateur AVR-X3500H propose des performances de 180 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 1 % mono). L'impédance de charge des enceintes peut s'adapter en 4, 6 & 8 ohms pour amplifier une large variété d'enceintes.

## Dolby Atmos, DTS:X et DTS Virtual:X

Vivez une expérience audio multi-dimensionnelle immersive avec les technologies Dolby Atmos, DTS:X et DTS Virtual:X. Configurez la technologie Dolby Atmos avec un système d'enceintes 5.2.2 en son surround en utilisant les enceintes Dolby Atmos orientées vers le plafond ou des enceintes de plafond dédiées pour une expérience de home cinéma ultime. DTS:X crée un son réaliste qui vous immerge dans vos films, jeux et titres préférés et qui dépasse de loin le son surround 5.1 classique. La technologie DTS Virtual:X fournit un son immersif sans canaux de hauteur, en créant des effets de hauteur virtuels dans une configuration d'enceintes 5.1, 7.1 ou 2.1.

## Commande vocale Amazon Alexa

Contrôlez vocalement l'amplificateur audio/vidéo avec Amazon Alexa. Vous pouvez régler le volume, passer à la piste suivante, sélectionner un autre lecteur multimédia, etc. Il vous suffit de le demander. Téléchargez l'application HEOS Home Entertainment Skill pour activer les commandes vocales Amazon Alexa pour votre amplificateur AVR-X3500H, les appareils HEOS et d'autres produits de Denon. \*La disponibilité varie selon la région ou le pays.

## Section vidéo HDMI avancée avec retour audio eARC

Les dernières spécifications HDMI pour la meilleure des expériences Home Cinéma; les 8 entrées HDMI et les 3 sorties HDMI prennent en charge la technologie HDCP 2.2 ce qui vous permet de profiter sans limites des contenus protégés contre la copie.

## Qualité d'image exceptionnelle

Regardez vos films et vos émissions en profitant d'une qualité vidéo 4K Ultra HD 60 Hz et d'un sous-échantillonnage Pure Color 4:4:4. L'amplificateur AVR-X3500H prend en charge le format vidéo High Dynamic Range (HDR10), le Dolby Vision et HLG (Hybrid Log-Gamma). La technologie Dolby Vision transforme l'expérience de projection avec une luminosité, des couleurs et des contrastes stupéfiants. HLG propose la technologie HDR pour les contenus. Prise en charge du pass-through BT.2020, de la 3D et de la vidéo 21:9 pour des couleurs, une clarté et des contrastes exceptionnels.

## Configuration facile

Le guide de prise en main rapide de l'amplificateur AVR-X3500H inclus vous fournit des instructions claires et précises. Une fois votre téléviseur connecté à l'amplificateur AVR-X3500H via l'HDMI, l'assistant de configuration Denon s'affiche sur l'écran de votre TV et vous guide pas à pas dans la configuration. Les bornes d'enceintes disposent d'un code de couleurs et sont disposées à l'horizontale, pour faciliter l'organisation et la connexion du câble pour les enceintes.

## Bluetooth® intégré, Wi-Fi et AirPlay

Le cœur de votre réseau sans fil. L'amplificateur Denon AVR-X3500H, avec connectivité pour la diffusion Bluetooth et Wi-Fi sans fil, est équipé d'un système d'émetteur-récepteur avancé à double antenne pour une diffusion en streaming fiable, même dans les environnements urbains encombrés. Profitez de vos contenus audio préférés sans fil, à partir de vos périphériques intelligents.

## Streaming multiroom HEOS

Appréciez votre musique préférée sans fil dans n'importe quelle pièce de votre maison avec la technologie HEOS intégrée. Diffusez la même chanson dans toutes les pièces ou sélectionnez une chanson différente pour chaque pièce connectée. Vous pouvez contrôler également vocalement votre système grâce à Amazon Alexa.

## Entrée phono MM pour tourne-disque/prise en charge des disques vinyles

Avec l'entrée phono MM incluse, l'amplificateur AVR-X3500H vous permet de brancher votre tourne-disque et de lire des disques vinyles. Appréciez votre collection de disques avec une qualité et un son exceptionnels.

## Prise en charge audio haute résolution

Profitez d'une fidélité audio sans pareil avec vos morceaux préférés en haute résolution. L'amplificateur AVR-X3500H avec convertisseurs numériques/analogiques 32 bits AKM offre une décodage audio haute résolution avec de nombreux types de fichiers sans compression, tels que les fichiers ALAC, FLAC et WAV jusqu'à 24 bits/192 kHz. Il est également compatible avec les fichiers DSD 2,8/5,6 MHz (DSD est le format de codage audio de SACD). Vous pouvez lire ces fichiers depuis des périphériques mémoire via la prise USB du panneau avant ou des sources réseau. L'amplificateur AVR-X3500H prend également en charge d'autres types de fichiers tels que les fichiers MP3 et WMA.

## Audyssey Suite

L'amplificateur AVR-X3500H vous guide dans la procédure de manière à garantir la configuration la plus adaptée. Optimisez tous les réglages pour obtenir de votre système la meilleure qualité audio et vidéo possible dès le départ. Le système de mesure de pièces Audyssey MultEQ XT32 avancé inclut les technologies Audyssey Dynamic Volume, Dynamic EQ, LFC (Low Frequency Containment) et SubEQ HT. Pour obtenir le meilleur son dans chaque pièce, utilisez l'application Audyssey MultEQ Editor, qui vous permet de configurer l'amplificateur AVR-X3500H en fonction de vos spécifications.

## Télécommande

Dans les environnements d'installation actuels, il est important pour les intégrateurs de fournir une assistance rapide et fiable à leur client, même après installation. Dans ce cadre, l'amplificateur audio/vidéo Denon IN-Command Series AVR-X3500H dispose des technologies de gestion et de télécommande ihiji Invision et Do-motz Pro. Ces programmes permettent aux intégrateurs de surveiller le statut des produits connectés et de procéder au dépannage depuis leurs bureaux ou en déplacement, ce qui permet de réduire de manière importante la durée nécessaire au traitement et à la résolution des problèmes.

## Multisources, multiroom

Avec l'amplificateur Denon AVR-X3500H, vous pouvez profiter d'un son surround 5.1 canaux dans une pièce et d'une autre source audio ou d'un autre flux musical dans une autre. Vous pouvez regarder un film dans une pièce tout en écoutant de la musique dans une autre sans interruption.

## Plus de 100 ans d'innovations en matière de technologies audio

La société Denon, fondée en 1910, dispose d'une longue histoire d'innovations en matière de technologies audio, du premier fabricant de composants électroniques audio au Japon à la production des premiers CD commerciaux au monde. Ce bijou de recherche et développement audio vous garantit les dernières technologies et une qualité optimale à chaque expérience d'écoute.



Informations techniques		Section FM	
Nombre d'amplificateurs de puissance	7 (avant G/D, centre, surround G/D, surround arrière G/D)	Plage de fréquences de syntonisation	87,5 - 107,9 MHz
Puissance de sortie	180 W par canal (sur 6 ohms, à 1 kHz, THD 1 %, mono)	Section AM	
	135 W par canal (sur 6 ohms, à 1kHz, THD 0,7 %, stéréo)	Plage de fréquences de syntonisation	520 kHz - 1710 kHz
	105 W par canal (sur 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, THD 0,08%, stéréo)	<b>Caractéristiques générales</b>	
Impédance des enceintes	4 - 16 ohms	Alimentation électrique	CA 230 V, 50 Hz
Section de préamplification		Consommation électrique	600 W (veille 0,1 W, veille CEC 0,5 W)
Sensibilité/impédance des entrées	200 mV / 47 kOhms	Consommation électrique sans production de son	65 W (mode ÉCO activé), 110W (mode ÉCO désactivé)
Réponse en fréquence	10 Hz - 100 kHz — +1, -3 dB (mode DIRECT)	Dimensions (L x H x P)	434 x 167 x 391 mm
Rapport S/B	100 dB (pondéré IHF-A, mode DIRECT)	Poids (kg)	10,8 kg

EAN AVRX3500HBKE2 4951035065952 Noir

Ports		
Entrées	HDMI (avant 1)	x7+1
	Composite (vidéo)	x3
	Composant (vidéo)	x2
	Audio analogique	x5
	Optique/coaxiale numérique	x2 / x2
	USB (Avant)	x1
	Phonographe	x1
Sorties	Écran HDMI/zone 2	x3
	Écran vidéo/composant	- / x1
	Sortie de préamplification audio : zone 2/caisson de basses	x1/7,2 canaux
	Casque	x1
Autres	Ethernet	x1
	Port microphone	x1
	Antenne tuner FM	x1
	Antenne tuner AM	x1
	Télécommande	Oui
	Sortie RS232/déclenchement 12 V	x1 / x1

Sound United  
 Une division de D&M France  
 9 allée des Barbanniers  
 92130 Gennevilliers  
 France  
[www.denon.fr](http://www.denon.fr)

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par la société D&M Holdings Inc. fait l'objet d'une licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole de deux D sont des marques de Dolby Laboratories. • DTS, le symbole, DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. • Le logiciel Spotify est soumis aux logiciels de tiers disponibles ici : [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses) • Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Denon est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée de D&M Holdings, Inc.

\* Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications.