

# marantz®



## NR1609 AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO SLIM 7.2 CANAUX AVEC AUDIO 3D ET STREAMING EN LIGNE

Doté d'un design slim ne faisant aucunes concessions au niveau esthétique, l'ampli-tuner audio/vidéo à 7.2 canaux NR1609 prend en charge l'audio immersive, son orienté par le déplacement des objets et les dernières spécifications HDMI. Appréciez les films en audio 3D, avec le Dolby Atmos, DTS:X et DTS Virtual:X. Regardez vos films et spectacles favoris en vidéo 4K 60 Hz, sous-échantillonnage Pure Color 4:4:4, BT.2020, HDR et technologie Dolby Vision. Accédez à vos services de musique préférés via Bluetooth, Apple AirPlay ou l'application HEOS. Commandez le NR1609 de manière vocale et Amazon Alexa\* — téléchargez la fonction HEOS Home Entertainment et demandez à Amazon Alexa de jouer ou de stopper la musique, de changer d'entrées pour vos différents lecteurs média, d'augmenter le volume et bien plus encore.

### Points forts

- Récepteur audio/vidéo 7.2 canaux compact avec une puissance de 90 W par canal
- Dolby Atmos (jusqu'à 5.1.2), DTS:X et DTS:Virtual X
- AirPlay, Bluetooth, radio Internet, Spotify Connect et streaming audio réseau
- Amazon Alexa avec la fonction HEOS Home Entertainment\*
- Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth intégré
- Pass-through complet 4K/60 Hz, résolution couleur 4:4:4, HDR et BT.2020 plus compatibilité technologie Dolby Vision et Hybrid Log Gamma
- Huit entrées HDMI (dont une en façade) avec prise en charge HDCP 2.2
- Prise en charge DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC et WAV
- Audyssey MultEQ, Dynamic Volume et Dynamic EQ
- Entrée phono MM intégrée pour connecter directement votre platine analogique
- Bornes d'enceintes avec code de couleurs, assistant de configuration, application Marantz AVR Remote
- Mode ÉCO intelligent avec paramètres marche/arrêt/automatique

### Les avantages

- Suffisamment de puissance pour remplir les grandes pièces avec le fameux son Marantz
- Son 3D immersif avec effets par le haut
- Accès à un nombre quasiment illimité de sources audio en ligne
- Profitez du contrôle vocal via Amazon Alexa\* (varie selon les pays)
- Stabilité réseau améliorée, surtout dans les environnements domestiques avec de nombreuses connexions Wi-Fi
- Dernière norme HDMI pour une compatibilité à l'épreuve du futur
- De nombreuses entrées pour votre lecteur de disques Blu-ray, votre console de jeux, etc.
- Streaming audio haute résolution sans interruption
- Égalisation parfaitement adaptée à votre pièce
- Appréciez le contenu de chaque enregistrement avec votre collection de vinyles
- Une installation, une configuration et un fonctionnement faciles
- Écoénergétique sans que cela nuise aux performances



# because music matters

## NR1609

### AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO SLIM 7.2 CANAUX AVEC AUDIO 3D ET STREAMING EN LIGNE



Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis.

| CARACTÉRISTIQUES                                             | NR1609                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SON SURROUND MULTICANAL</b>                               |                                     |
| DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X / DTS:Virtual X         | • / • / • / •                       |
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround                  | • / • / •                           |
| Stéréo multicanal                                            | •                                   |
| Amplificateur audio compressé : MDAX2                        | •                                   |
| Audyssey                                                     | MultiEQ                             |
| Audyssey Dynamic EQ/Dynamic Volume                           | • / •                               |
| Prise en charge de l'application Audyssey MultEQ Editor      | •                                   |
| <b>RÉSEAU/SOURCES</b>                                        |                                     |
| Streaming audio réseau                                       | •                                   |
| HEOS multiroom intégré                                       | •                                   |
| La commande vocale                                           | fonctionne avec Amazon Alexa*       |
| Formats compressés MP3 / WMA / AAC                           | • / • / •                           |
| Formats non compressés FLAC / ALAC / WAV                     | • / • / •                           |
| Streaming DSD                                                | • (2,8 MHz / 5,6 MHz)               |
| FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24                    | • / • / •                           |
| Lecture sans interruption                                    | • (FLAC, WAV, ALAC, DSD)            |
| Streaming audio AirPlay                                      | •                                   |
| Radio Internet (Tuneln)                                      | •                                   |
| Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud *        | • / • / • / • / •                   |
| Compatibilité avec l'application Remote pour les smartphones | Android/iOS                         |
| Ethernet/Wi-Fi                                               | • / • (antenne double/double bande) |
| Réseau : (mise à jour/commande IP)                           | • / •                               |
| Entrées en façade : HDMI / USB                               | • / •                               |
| Audio USB                                                    | •                                   |
| Tuner FM/AM                                                  | • / •                               |
| Bluetooth                                                    | •                                   |
| <b>HDMI</b>                                                  |                                     |
| Résolution 4k 60 Hz 4:4:4 / HDCP 2.2                         | • / •                               |
| Compatible Dolby Vision / Hybrid Log Gamma (HLG)             | • / •                               |
| Pass-through HDMI en mode veille                             | •                                   |
| Pass-through vidéo 3D                                        | •                                   |
| Traitement et mise à niveau vidéo                            | 1080p, 4k 30/25/24 Hz               |

\* Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

Marantz  
Une Division de Sound United  
9, Allée des Barbanniers  
92230 Gennevilliers  
France

| <b>ENTRÉES/SORTIES</b>                                 |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>VIDÉO</b>                                           |                                       |
| Entrées/sortie composites                              | 3 / 1                                 |
| Entrées/sortie composantes                             | 2 / 1                                 |
| HDMI entrée/sortie                                     | 7+1 / 1                               |
| <b>AUDIO</b>                                           |                                       |
| Entrées/sortie analogiques                             | 3 / 0                                 |
| Phono en                                               | 1                                     |
| Entrée optique numérique                               | 1                                     |
| Entrée coaxiale numérique                              | 1                                     |
| Pre-out multicanal                                     | • (2,2)                               |
| Pre-out audio zone                                     | •                                     |
| Sorties du caisson de basses                           | 2                                     |
| <b>SPECIFICATIONS</b>                                  |                                       |
| Nombre d'amplificateurs                                | 7                                     |
| Puissance de sortie par canal                          |                                       |
| 6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur mono                  | 90 W                                  |
| 6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur stéréo              | 70 W                                  |
| 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur stéréo | 50 W                                  |
| Rapport signal audio/bruit                             | 98 dB                                 |
| <b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>                      |                                       |
| Couleurs disponibles : black / silver-gold             | • / •                                 |
| Télécommande                                           | RC035SR                               |
| Consommation électrique                                | 250 W                                 |
| Consommation en mode muet (marche/arrêt...ÉCO) en W    | 30 / 40                               |
| Consommation en veille en Watts                        | 0,1 (avec CEC 0,5)                    |
| Dimensions maximales (L x P x H) en mm                 | 440 x 376 x 105                       |
| Poids en kg                                            | 8,3                                   |
| <b>EAN</b>                                             |                                       |
| <b>EU</b>                                              | NR1609/N1B 4951035065228 Black        |
|                                                        | NR1609/N1SG 4951035065235 Silver-Gold |

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par la société D&M Holdings Inc. fait l'objet d'une licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories. DTS, le symbole, DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logiciel Spotify est soumis aux licences de tiers disponibles ici : [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses). Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Marantz est une marque commerciale, déposée ou non, de la société D&M Holdings, Inc.

\* Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications.