

marantz®

SR6011

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU 9.2 CANAUX AVEC BLUETOOTH ET WI-FI



Plongez dans le son surround 3D exceptionnel de l'ampli-tuner audio/vidéo SR6011 avec Dolby Atmos et DTS:X. Le SR6011 dispose d'une amplification à 9 canaux, ce qui signifie que vous pouvez configurer une expérience 3D 7.1.2 ou 5.1.4 sans l'aide d'un amplificateur externe. Si vous souhaitez bénéficier du traitement 11.2 canaux, il vous suffit d'ajouter un amplificateur de puissance de deux canaux. Vous profitez alors de la technologie Dolby Atmos ou DTS:X dans une configuration 7.1.4. Si les amplificateurs intégrés ne sont pas utilisés pour l'audio 3D, ils peuvent être affectés à l'alimentation d'une autre paire d'enceintes dans une deuxième zone audio diffusant ainsi une source différente de celle de la pièce principale. Conçu pour s'adapter aux technologies de demain, l'ampli-tuner SR6011 est équipé d'une section vidéo avancée qui est totalement compatible avec les dernières spécifications HDMI 2.0a et la norme HDCP 2.2 au niveau des huit entrées HDMI.

Caractéristiques

Ampli-tuner audio/vidéo 9.2 canaux avec une puissance de 185 W par canal
 Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth intégré
 Pass-through 4K/60 Hz, résolution couleur 4:4:4, HDR et BT.2020
 Huit entrées HDMI (dont une en façade) avec prise en charge HDCP 2.2, deux sorties HDMI
 Conversion analogique/HDMI et mise à niveau SD/HD vers 4K complète
 Dolby Atmos (jusqu'à 7.1.4) et DTS:X (via une mise à jour du micrologiciel)
 AirPlay, Bluetooth, radio Internet, Spotify Connect et streaming audio réseau
 Prise en charge DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC, AIFF et WAV
 Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, Dynamic Volume et Dynamic EQ
 Bornes d'enceintes avec code de couleurs, assistant de configuration, application Marantz 2016 AVR Remote
 Mode ÉCO intelligent avec paramètres marche/arrêt/automatique
 Options multipièces avancées, sortie pre-out 11.2 canaux avec traitement 11.2 canaux, Commande RS232, Crestron

Les avantages

Suffisamment de puissance pour remplir de grandes pièces
 Stabilité réseau améliorée, surtout dans les environnements domestiques avec de nombreuses connexions Wi-Fi
 Dernière norme HDMI pour une compatibilité à l'épreuve du futur
 Une connectivité accrue : peut alimenter un téléviseur et un projecteur en parallèle.
 Qualité vidéo HD pour les sources analogiques ou DVD existantes
 Son 3D immersif avec effets par le haut
 Accès à un nombre quasiment illimité de sources audio en ligne
 Streaming audio haute résolution sans interruption
 Égalisation parfaitement adaptée à votre pièce
 Installation, configuration et fonctionnement faciles
 Eco énergétique sans que cela nuise aux performances
 Audio et vidéo dans plusieurs pièces, compatible avec les systèmes d'automatisation domestique tiers

www.marantz.fr



because music matters

SR6011

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU 9.2 CANAUX AVEC BLUETOOTH ET WI-FI



Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES	SR6011
SON SURROUND MULTICANAL	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Stéréo multicanal	•
Restauration des signaux audio compressés : MDAX2	•
RÉSEAU/SOURCES	
Streaming audio réseau	•
Formats compressés MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formats non compressés FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
Streaming DSD	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 96/24	• / • / •
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Streaming audio AirPlay	•
Radio Internet (vTuner)	•
Spotify Connect *	•
Compatibilité avec l'application Remote pour	Android/iOS/Kindle
Ethernet / Wi-Fi	• / • (antenne double/ 2,4 / 5 GHz)
Réseau : (mise à jour/contrôle IP)	• / •
Entrées avant : HDMI / USB	• / •
USB Audio / Compatible iPod / Compatible iPhone	• / • / •
Tuner FM/AM	• / •
Bluetooth	•
HDMI	
Résolution 4k 60 Hz 4:4:4 / HDCP 2.2	• / •
Pass-through HDMI en mode veille	•
Pass-through vidéo 3D	•
Conversion vidéo	CVBS / HDMI; comp / HDMI
Mise à niveau et traitement vidéo	1080p, 4K 60/50Hz
ENTRÉES/SORTIES	
VIDÉO	
Entrées/sortie composites	3+1 / 1
Entrées/sortie composantes	2 / 1
HDMI entrée/sortie	7+1 / 2

AUDIO		
Entrées/sorties analogiques	5+1 / 0	
Entrées optiques numériques	2	
Entrées coaxiales numériques	2	
Sortie pre-out multicanal	• 11.2 avec traitement 11.2 canaux	
Pre-out audio zone	•	
Sorties caisson de basses	2	
Entrée multicanal 7.1	•	
SPÉCIFICATIONS		
Nombre d'amplificateurs de puissance	9	
Puissance de sortie par canal		
6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur monocanal	185 W	
6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur stéréo	150 W	
8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur stéréo	110 W	
Rapport signal audio/bruit	102 dB	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Couleurs disponibles : black / silver gold	• / •	
Télécommande système	RC025SR	
Consommation électrique en Watts	680	
Consommation électrique sans production de son (mode ÉCO activé/désactivé) en Watts	50 / 80	
Consommation en veille en Watts	0,2 (avec CEC 0,5)	
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 398 x 161	
Poids en kg	12,7	
EAN		
EU SR6011/N1B	4951035058794	Black
SR6011/N1SG	4951035058800	Silver Gold

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par la société D&M Holdings Inc. fait l'objet d'une licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories. DTS, le symbole, DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logiciel Spotify est soumis aux licences de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Marantz est une marque commerciale déposée ou non de la société D&M Holdings, Inc.

* Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications.